



Varenr. 60-001
Indbygget antenne

Varenr. 60-002
Udvendig antenne
(45mm lang)

Varenr. 60-003
Med antenne connector
(Tilslutning af ekstern antenne)

Data:

Lille format: Ø32 / tykkelse 12mm
Frekvens: 433MHz
8 indgange (8 kanal)
A: +3v(Rød)-D4-D3-D2-D1
B: +3v(Rød)-D8-D7-D6-D5
Modulet er forsynet med +3V batteri á typen CR2032.

Rækkevidde:

Sender-modulet kan fås med 3 forskellige antenner
Indbygget antenne 15-25 meter. (varenr. 60-001)
M/ udvendig antenne 30-40 meter. (varenr. 60-002)
M/ eksternt antenne 80-100 meter. (varenr. 60-003)
(Eksternt antenne er ekstra tilbehør (varenr.90-001))

Placering af modulet:

Modulet kan placeres bag forskellige svagstrømskontakter, Afbryder. Modulet kan indbygges i kasser, bokse eller indbygges til kundespecificeret fjernbetjening.

Indgange:

Modulet har 8 indgange, som er delt op i 2 ledningsbånd A og B. For at aktivere en indgang skal en af de grå ledninger kortsluttes til rød ledning (+3v). Benyttes der flere moduler i området eller samme hus, kan sender og modtager kodes sammen.

Kodning:

Se billedet ved "C", de 9 streger. De første 4 streger fra venstre passer sammen med de 4 dip-switch på modtager.
På modtager er alle kontakter på dip-switch sat on, det samme gælder for sender, alle streger betyder at de er on.
Hvis den første streg skæres over, skal den første kontakt på dip-switch sættes off. Stregerne på sender og dip-switch på modtager skal sættes ens for at kunne snakke sammen.

Har du spørgsmål omkring sender-modulet, så ring på telefon 7734 9045 eller skriv til info@legtech.dk

Eksempler på tryk/kontakter/kasser, sender-modulet kan placeres i.



Varenr. 90-001
Eksternt antenne (4m ledning)
65mm fra spids til spids

Varenr. 90-002
Stor antenne (170mm)